

# Aide à la configuration de l'Internet Mobile et du MMS sur Bada

## Comment accéder aux Paramètres Réseaux

1. Cliquer sur « Menu »
2. Cliquer sur l'icône « Paramètres »
3. Cliquer sur « Réseaux »
4. Cliquer sur « Connexions », une fenêtre s'affiche cliquer sur « Oui »

## Configurer l'accès à Internet et MMS

Comment créer un Profil de connexion Internet

1. Cliquer sur « Nouveau »
2. Par la suite, se focaliser uniquement sur les champs ci-dessous :
  - a. Nom : *NRJWEB*
  - b. APN : *fnetnrj*
  - c. URL page d'accueil : <http://wap.nrjmobile.com>
3. Cliquer sur « Sauvegarder »

Comment créer un Profil de connexion MMS

1. Cliquer sur « Nouveau »
2. Par la suite, se focaliser uniquement sur les champs ci-dessous :
  - a. Nom : *NRJMMS*
  - b. APN : *mmsnrj*
  - c. Url page d'accueil : <http://mmsnrj>
  - d. Adresse du Proxy : *010.143.156.005:8080*
3. Cliquer sur « Sauvegarder »

Appliquer les profils de connexion créés.

1. Cliquer sur « Menu »
2. Cliquer sur l'icône « Paramètres »
3. Cliquer sur « réseaux »
4. Cliquer sur « Profil d'application »
5. Cliquer sur « Internet » et sélectionner NRJWEB
6. Cliquer en suite sur « MMS » sélectionner NRJMMS

Les profils sont désormais sélectionnés, vous pouvez revenir au menu principal

